

防雷元件测试仪器仪表

1000V/ μ S电压波发生器 系列

型号: AT1185-(V)

行业对象:

EMC、SPD防雷元件厂家

产品特点:

- ◎ PLC+触摸屏控制
- ◎ 最大开路电压 10kV
- ◎ 无触点电子开关, 波形无杂波
- ◎ 波形光滑无毛刺
- ◎ 体积小, 操作简单

产品型号详细参数:

	AT1185-06	AT1185-10
输出电压	0.5 - 6kV	0.5 - 10kV
斜率	1000V/ μ S \pm 8%	1000V/ μ S \pm 8%
设备充电时间	2-10S	2-10S
操作模式	手动	手动

产品配置说明:

- ◎ 电源线
- ◎ 脚踏开关
- ◎ 表笔
- ◎ 用户手册, 合格证, 保修卡

环境要求:

- ◎ 工作电源: AC 220V 50/60Hz
- ◎ 环境温度: 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C
- ◎ 环境湿度: 45% ~ 85%

